

Merk: **Yamaha**

Model: XDA-AMP5400RK



Omschrijving

De AMP is speciaal bedoeld voor custom integratie van complete audiosystemen in de woning. Deze versterker wordt gebruikt samen met de Yamaha XDA-QS5400RK om meer luidsprekers te kunnen gebruiken en/of om meer luidsprekervermogen te hebben. Het apparaat kan ook worden gebruikt samen met een Yamaha AV-receiver met voorversterkeruitgangen voor afzonderlijke zones.

- Werkt samen met de Yamaha XDA-QS5400RK om meer luidsprekers aan te sturen in een geïntegreerd multiroom-audiosysteem
- Acht kanalen met audiofiele Class D-versterking, met bridgemogelijkheid en geschikt voor 4 ohm, met een uniek circuit om aardslussen/brom tegen te gaan
- Vier audiobussen en meegeleverde jumpers maken diverse luidsprekerconfiguraties mogelijk
- Automatische aan-/uitschakeling in combinatie met de XDA-QS5400RK via triggers
- Voor een soepel verloop van de integratie zorgen onder meer de ingangen met audiodetectie en I/O door middel van infrarood
- Behuizing geschikt voor plaatsing in een 1U hoog rack, inclusief verwijderbare rackbeugels en frontplaat

Specificaties

AANSLUITINGEN

12V trigger in	4 x	12V trigger out	4
Infraroodingang (IR)	1 x	Infrarooduitgang (IR)	1 x

AFSPEELMOGELIJKHEDEN

Geschikt voor multiroom	Ja
-------------------------	----

ALGEMEEN

Aantal audiokanalen	8	Type versterker	Multiroom
Uitgangsvermogen per kanaal	50 W		

FYSIEKE KENMERKEN

Gewicht	6 kg	Kleur	Zwart
---------	------	-------	-------