

Merk: **Muse**

Model: M-1988DJ



## Omschrijving

### SPECIFICATIES:

Van kleur veranderende lichten en knipperende  
FM PLL-radio met 60 vooraf ingestelde stations  
Uitgangsvermogen: 800 W

### SCHERM

Witte LED-display

### FUNCTIES

Bluetooth V4.2 + EDR, Stream muziek vanaf een ander Bluetooth-compatibel apparaat zoals  
laptop,  
tablet of smartphone  
Loudness-functie  
Treble en Bass verstelbaar  
Houten kast

### AANSLUITINGEN

2.0 USB-poort voor MP3-weergave  
en opladen via USB  
Aux in 1: RCA-aansluitingen

Aux in 2: 3,5 mm-aansluiting  
2 x MIC-aansluitingen

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal analoge lijningangen (RCA)	1	Aantal optische ingangen	2
Aantal USB 2.0-poorten	1	AUX-ingang	Ja
Karaoke Microfoon In	2	USB-aansluiting	Ja
USB-versie	2.0		

### AFSPEELMOGELIJKHEDEN

Radio-ontvangst	FM	Stereokoppeling	Ja
Streaming muziekdiensten	Ja		

### ALGEMEEN

Totaal uitgangsvermogen (muziek)	800 W	Type speaker	PartyBox
----------------------------------	-------	--------------	----------

### BEDIENING

Afstandsbediening	Ja
-------------------	----

### CONNECTIVITEIT

Bluetooth	Ja	Bluetooth-versie	4.2
Wi-Fi	Nee		

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	380 mm	Diepte	363 mm
Gewicht	20 kg	Hoogte	1069 mm
Ingebouwde LED verlichting	Ja	Kleur	Zwart

Kleur/Stijl

ZWART

**STROOM**

Type stroomvoorziening

Netstroom